

Formas Quadráticas e Método de Fatorização de Gauss.

Seminário em Matemática e Aplicações.

Mónica Celis.

Paulo Almeida.

1 Alguns resultados sobre formas quadráticas.

1.1 Formas quadráticas.

Definição 1.1. Uma *forma quadrática* é uma função em duas indeterminadas da forma:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2$$

onde a, b, c são números inteiros dados.

Denotaremos a forma $ax^2 + 2bxy + cy^2$ por (a, b, c) .

Definição 1.2. O *determinante* da forma (a, b, c) será definido como o número $b^2 - ac$.

Teorema 1.1. Se um número M pode-se representar pela forma (a, b, c) tal que os valores das indeterminadas que fazem que isto aconteça, são relativamente primos entre si, $b^2 - ac$ será um resíduo quadrático do número M .

Demonstração.

Sejam m, n os valores das indeterminadas tais que

$$M = am^2 + 2bmn + cn^2$$

e sejam μ e ν tais que $\mu m + \nu n = 1$ pois m, n são relativamente primos, então

$$\begin{aligned} & (am^2 + 2bmn + cn^2)(a\nu^2 - 2b\mu\nu + c\mu^2) \\ &= a^2m^2\nu^2 - 2abm^2\mu\nu + acm^2\mu^2 + 2abmn\nu^2 - 4b^2mn\mu\nu + 2bcmn\mu^2 + acn^2\nu^2 - 2bcn^2\mu\nu + \\ & c^2n^2\mu^2 \\ &= b^2m^2\mu^2 + 2bcmn\mu^2 + c^2n^2\mu^2 - 2abm^2\mu\nu - 2b^2mn\mu\nu - 2acm\mu\nu - 2bcn^2\mu\nu + a^2m^2\nu^2 + \\ & 2abmn\nu^2 + b^2n^2\nu^2 - b^2m^2\mu^2 - 2b^2mn\mu\nu - b^2n^2\nu^2 + acm^2\mu^2 + 2acm\mu\nu + acn^2\nu^2 \\ &= (bm\mu + cn\mu)^2 - 2\mu\nu(bm + cn)(am + bn) + (am\nu + bn\nu)^2 - b^2(m^2\mu^2 + 2mn\mu\nu + \\ & n^2\nu^2) + ac(m^2\mu^2 + 2mn\mu\nu + n^2\nu^2) \\ &= [\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)]^2 - (b^2 - ac)(m\mu + n\nu)^2. \end{aligned}$$

Assim,

$$M(a\nu^2 - 2b\mu\nu + c\mu^2) = [\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)]^2 - (b^2 - ac)(1)^2,$$

portanto,

$$(b^2 - ac) \equiv [\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)]^2 \pmod{M}.$$

Logo, $b^2 - ac$ é resíduo quadrático mod M . □

Do teorema anterior temos que

$$\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)$$

é o valor da expressão $\sqrt{(b^2 - ac)} \pmod{M}$.

Observação 1. O valor de $\sqrt{(b^2 - ac)} \pmod{M}$ não muda se os valores de μ e ν mudam, isto é, se $\mu m + \nu n = 1$ e se também $\mu' m + \nu' n = 1$ então, considerando

$$\mu(bm + cn) - \nu(am + bn) = \vartheta, \quad \mu'(bm + cn) - \nu'(am + bn) = \vartheta',$$

se multiplicamos a equação $\mu m + \nu n = 1$ por μ' e $\mu' m + \nu' n = 1$ por μ , e subtraímos obtemos $\mu' - \mu = n(\mu'\nu - \mu\nu')$. Se multiplicamos a equação $\mu m + \nu n = 1$ por ν' e $\mu' m + \nu' n = 1$ por ν , e subtraímos obtemos $\nu' - \nu = m(\mu\nu' - \mu'\nu)$. Daqui resulta que,

$$\begin{aligned} \vartheta' - \vartheta &= (\mu' - \mu)(bm + cn) - (\nu' - \nu)(am + bn) \\ &= n(\mu'\nu - \mu\nu')(bm + cn) - m(\mu\nu' - \mu'\nu)(am + bn) \\ &= n(\mu'\nu - \mu\nu')(bm + cn) + m(\mu'\nu - \mu\nu')(am + bn) \\ &= (\mu'\nu - \mu\nu') [n(bm + cn) + m(am + bn)] \\ &= (\mu'\nu - \mu\nu') [am^2 + 2bmn + cn^2] \\ &= (\mu'\nu - \mu\nu')M, \end{aligned}$$

ou seja, $\vartheta' \equiv \vartheta \pmod{M}$.

Portanto, de qualquer forma que sejam determinados o μ e o ν , o valor de $\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)$ não pode apresentar valores diferentes (i.e. não congruentes) da expressão $\sqrt{(b^2 - ac)} \pmod{M}$.

Se ϑ é um valor de $\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)$, dizemos que a representação do número M pela forma $ax^2 + 2bxy + cy^2$ onde $x = m$ e $y = n$ **pertence ao valor** ϑ de $\sqrt{(b^2 - ac)} \pmod{M}$.

Definição 1.3. Se uma forma F com indeterminadas x, y pode ser transformada em outra forma F' com indeterminadas x', y' mediante as substituições

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

onde α, β, γ e δ são inteiros, dizemos que a forma F **implica** F' ou que F' está **contida** em F .

Sejam F a forma $ax^2 + 2bxy + cy^2$ e F' a forma $a'x'^2 + 2b'x'y' + c'y'^2$ da definição anterior. Então

$$a'x'^2 + 2b'x'y' + c'y'^2 = a(\alpha x' + \beta y')^2 + 2b(\alpha x' + \beta y')(\gamma x' + \delta y') + c(\gamma x' + \delta y')^2.$$

$$\begin{aligned} a'x'^2 + 2b'x'y' + c'y'^2 &= (a\alpha^2 + 2b\alpha\gamma + c\gamma^2)x'^2 + 2(a\alpha\beta + b(\alpha\beta + \beta\gamma) + c\gamma\delta)x'y' + \\ &\quad + (a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2)y'^2. \end{aligned}$$

Assim, obtemos as seguintes equações:

$$\begin{aligned} a' &= a\alpha^2 + 2b\alpha\gamma + c\gamma^2. \\ b' &= a\alpha\beta + b(\alpha\beta + \beta\gamma) + c\gamma\delta. \\ c' &= a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2. \end{aligned}$$

Logo,

$$b'^2 - a'c' = (b^2 - ac)(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 \quad (1)$$

De (1) podemos concluir que o determinante de F' é divisível pelo determinante de F e o quociente entre eles é um quadrado, logo os determinantes terão o mesmo sinal.

Observação 2. Se F' está contida em F e F está contida em F' , então os determinantes das formas serão iguais e $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$. Neste caso, diremos que F e F' são **equivalentes**.

Definição 1.4. A substituição $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ será chamada de transformação **própria** se $(\alpha\delta - \beta\gamma)$ é um número positivo e **imprópria** se $(\alpha\delta - \beta\gamma)$ é um número negativo.

Definição 1.5. A forma F' está **contida propriamente ou imprópriamente** na forma F , se F pode ser transformada na forma F' por uma transformação própria ou imprópria, respetivamente. Se F' está contida propriamente em F e se F está contida propriamente em F' então dizemos que as formas são **propriamente equivalentes**. Se F' está contida imprópriamente em F e se F está contida imprópriamente em F' então dizemos que as formas são **imprópriamente equivalentes**.

Teorema 1.2. Se a forma F implica a forma F' e a forma F' implica a forma F'' , então a forma F também implica a forma F'' .

Observação 3. Sabemos que se as formas F, F' são equivalentes então $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$, se a transformação é própria então $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$; se a transformação é imprópria então $\alpha\delta - \beta\gamma = -1$.

Exemplo 1.1. A forma $-13x_1^2 - 12x_1y_1 - 2y_1^2$ está contida propriamente na forma $2x^2 - 8xy + 3y^2$, a transformação própria usada é $x = 2x_1 + y_1$, $y = 3x_1 + 2y_1$ ($\alpha\delta - \beta\gamma = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 1$) e a forma $2x^2 - 8xy + 3y^2$ está contida propriamente na forma $-13x_1^2 - 12x_1y_1 - 2y_1^2$, a transformação usada é $x = 2x_1 - y_1$, $y = -3x_1 + 2y_1$. Assim, as formas $2x^2 - 8xy + 3y^2$ e $-13x_1^2 - 12x_1y_1 - 2y_1^2$ são propriamente equivalentes.

A forma $(c, -b, a)$ é propriamente equivalente a forma (a, b, c) e as formas $(a, -b, c)$ e (c, b, a) são imprópriamente equivalentes a forma (a, b, c) .

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 \xrightarrow{x=0x_1-y_1, y=x_1+0y_1} cx_1^2 - 2bx_1y_1 + ay_1^2.$$

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 \xrightarrow{x=x_1+0y_1, y=0x_1-y_1} ax_1^2 - 2bx_1y_1 + cy_1^2.$$

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 \xrightarrow{x=0x_1+y_1, y=x_1+0y_1} cx_1^2 + 2bx_1y_1 + ay_1^2.$$

Pelo anterior, qualquer forma equivalente à forma (a, b, c) é propriamente equivalente a ela mesma ou à forma $(a, -b, c)$. Similarmente, se qualquer forma implica a forma (a, b, c) ou está contida nesta, a forma será propriamente equivalente à forma (a, b, c) ou à forma $(a, -b, c)$ ou estará contida propriamente numa delas. Chamamos às formas (a, b, c) e $(a, -b, c)$ **formas opostas**.

Definição 1.6. *Se as formas (a, b, c) e (a', b', c') possuem o mesmo determinante e além disso $c = a'$ e $b \equiv -b' \pmod{c}$ então dizemos que as formas são **contíguas** ou **vizinhas**.*

Observação 4. *Formas contíguas são sempre propriamente equivalentes.*

Teorema 1.3. *Se a forma F implica a forma F' , qualquer número que se possa representar por F' também pode ser representado por F .*

Demonstração.

Sejam x e y , x' e y' as indeterminadas das formas F e F' respectivamente, e suponhamos que o número M se represente por F' fazendo $x' = m$ e $y' = n$.

A forma F se transforma na forma F' pela substituição:

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

Então, o número M pode ser representado pela forma F se consideramos

$$x = \alpha m + \beta n, \quad y = \gamma m + \delta n.$$

□

Observação 5. *Se F e F' são equivalentes e se o número M pode-se representar por uma das formas então também pode-se representar pela outra.*

Teorema 1.4. *Se as formas*

$$F : ax^2 + 2bxy + cy^2$$

$$F' : ax'^2 + 2bx'y + cy'^2$$

são equivalentes, se o determinante é igual a D , e se a forma F' é transformada na forma F pela substituição

$$x' = \alpha x + \beta y, \quad y' = \gamma x + \delta y.$$

Se além disso, o número M pode-se representar por F sendo $x = m$ e $y = n$ e por F' sendo

$$x' = \alpha m + \beta n = m', \quad y' = \gamma m + \delta n = n'$$

de maneira que m seja relativamente primo a n e portanto também m' e n' sejam relativamente primos, então as duas representações pertencerão ou ao mesmo valor da expressão $\sqrt{D} \pmod{M}$ ou a valores opostos de acordo como a transformação da forma F' em F seja própria ou imprópria.

1.2 Formas quadráticas com determinante negativo.

Teorema 1.5. *Se o número M pode-se representar pela forma $ax^2 + 2bxy + cy^2$, designando os valores $x = m$ e $y = n$ onde $(m, n) = 1$ e se o valor da expressão $\sqrt{D} \pmod{M}$ ao qual pertence está representação é N , então as formas (a, b, c) e $(M, N, (N^2 - D)/M)$ serão propriamente equivalentes.*

Definição 1.7. *Uma forma (A, B, C) cujo determinante é igual a $-D$ onde D é um número positivo e na qual A é menor que $\sqrt{4D/3}$ ou C e é maior que $2B$ é chamada de **forma reduzida**.*

Teorema 1.6. *Dada uma forma qualquer (a, b, a_1) cujo determinante negativo é igual a $-D$ onde D é um número positivo, então pode-se encontrar uma forma reduzida (A, B, C) propriamente equivalente a (a, b, a_1) .*

Demonstração.

Sejam b_1 o resíduo absolutamente mínimo^a do número $-b$ módulo a_1 e $a_2 = \frac{b_1^2 + D}{a_1}$.
 a_2 é inteiro, pois $b_1^2 \equiv b^2$ e $b_1^2 + D \equiv b^2 + D = b^2 - b^2 + aa_1 = aa_1 \equiv 0 \pmod{a_1}$.
 Se $a_2 < a_1$, seja b_2 o resíduo absolutamente mínimo do número $-b_1$ módulo a_2 e
 $a_3 = \frac{b_2^2 + D}{a_2}$.

Se $a_3 < a_2$, seja b_3 o resíduo absolutamente mínimo do número $-b_2$ módulo a_3 e
 $a_4 = \frac{b_3^2 + D}{a_3}$.

Continuar está operação até chegar na progressão a_1, a_2, a_3, \dots a um termo a_{m+1} o qual não será menor que seu antecessor a_m . Isto deve acontecer pois caso contrário ter-se-ia uma progressão infinita decrescente de números inteiros. Assim a forma (a_m, b_m, a_{m+1}) satisfará as condições.

Na progressão das formas $(a, b, a_1), (a_1, b_1, a_2), (a_2, b_2, a_3), \dots$ cada uma é contígua à sua antecessora, pelo qual a ultima será equivalente à primeira (teorema 1.2).

Como b_m é o menor resíduo absoluto de $-b_{m-1}$ módulo a_m não será maior que $\frac{1}{2}a_m$. Como $a_m a_{m+1} = D + b_m^2$ e a_{m+1} é maior que a_m então $a_m^2 \leq D + b_m^2$ e como b_m é menor que $\frac{1}{2}a_m$ então a_m^2 também será menor que $D + \frac{1}{4}a_m^2$. Logo, $\frac{3}{4}a_m^2$ é menor ou igual que D . Assim, a_m é menor que $\sqrt{\frac{4}{3}D}$. \square

Exemplo 1.2. *Determinar uma forma reduzida propriamente equivalente com a forma $(304, 217, 155)$.*

O determinante da forma é -31 , $D = 31$.

- $(a, b, a_1) = (304, 217, 155)$

^aTodo número terá um resíduo mod m , tanto na sucessão $0, 1, 2, \dots, m-1$, como na sucessão $0, -1, -2, \dots, -(m-1)$ chamamos a estes resíduos de **resíduos mínimos**. A menos que 0 seja um resíduo teremos sempre um resíduo positivo e um negativo, destes dois resíduos o que seja menor que $\frac{m}{2}$ em modulo chamaremos de **resíduo absolutamente mínimo**. Por exemplo, $-12 \equiv 3 \pmod{5}$, 3 é resíduo mínimo positivo, $-12 \equiv -2 \pmod{5}$, -2 é resíduo mínimo negativo. Logo, -2 é o resíduo absolutamente mínimo.

$$-217 \equiv -62 \pmod{155} \Rightarrow b_1 = -62$$

$$a_2 = \frac{b_1^2 + D}{a_1} = \frac{(-62)^2 + 31}{155} = \frac{3875}{155} = 25 \Rightarrow a_2 = 25$$

$$a_2 < a_1$$

- $(a_1, b_1, a_2) = (155, -62, 25)$

$$62 \equiv 12 \pmod{25} \Rightarrow b_2 = 12$$

$$a_3 = \frac{b_2^2 + D}{a_2} = \frac{(12)^2 + 31}{25} = 7 \Rightarrow a_3 = 7$$

$$a_3 < a_2$$

- $(a_2, b_2, a_3) = (25, 12, 7)$

$$-12 \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow b_3 = 2$$

$$a_4 = \frac{b_3^2 + D}{a_3} = \frac{(2)^2 + 31}{7} = 5 \Rightarrow a_4 = 5$$

$$a_4 < a_3$$

- $(a_3, b_3, a_4) = (7, 2, 5)$

$$-2 \equiv -2 \pmod{5} \Rightarrow b_4 = -2$$

$$a_5 = \frac{b_4^2 + D}{a_4} = \frac{(-2)^2 + 31}{5} = 7 \Rightarrow a_5 = 7$$

Como $a_5 \geq a_4$ então a forma buscada é $(5, -2, 7)$.

Métodos para encontrar todas as formas reduzidas de determinante $-D$ ^b

Designamos por (a, b, c) as formas reduzidas com determinante $-D$ que queremos encontrar.

Primeiro Método: Tome-se para a todos os valores positivos e negativos não maiores que $\sqrt{\frac{4}{3}D}$ para os quais $-D$ é resíduo quadrático. Para cada um desses a , seja b o valor da expressão $\sqrt{-D} \pmod{a}$ que não seja maior que $\frac{a}{2}$, tanto valores positivos como negativos podem ser usados.

Para cada par de valores de a e b , fazemos $c = \frac{D+b^2}{a}$.

Se deste método resultam formas onde $c < a$ então ditas formas devem ser descartadas.

Segundo Método: Tome-se para b todos os números positivos e negativos os quais em valor absoluto são menores que $\sqrt{\frac{D}{3}}$. Para cada b , decompor $b^2 + D$ de todas as maneiras em dois pares de fatores onde nenhum dos dois sejam menores que $2b$ (valores positivos e negativos devem ser usados). Quando os fatores são diferentes, consideramos como a o menor deles e o outro como c . Da forma como foi construído a sabemos que a não é maior que $\sqrt{\frac{4}{3}D}$.

^bo número de formas reduzidas que tem como determinante $-D$ é finito e relativamente pequeno em relação ao número D .

Exemplo 1.3. *Encontrar todas as formas reduzidas com determinante igual a -85 .*

Seja $D = 85$.

Primeiro Método

O limite para os valores de a é $\sqrt{\frac{340}{3}} \approx 10,64$

Assim, os números entre 0 e 10 que são resíduos quadráticos módulo -85 são: 1,2,5,10. As formas são as seguintes:

- $(1, 0, 85)$, $a = 1, b = \sqrt{-85} \pmod{1} \Rightarrow b = 0, c = \frac{85}{1} = 85$.
- $(2, 1, 43)$, $a = 1, b = \sqrt{-85} \pmod{2} \Rightarrow b = 1, c = \frac{85+1}{2} = 43$.
- $(2, -1, 43)$, $a = 1, b = \sqrt{-85} \pmod{2} \Rightarrow b = -1, c = \frac{85+1}{2} = 43$.
- $(5, 0, 17)$, $a = 5, b = \sqrt{-85} \pmod{5} \Rightarrow b = 0, c = \frac{85}{5} = 17$.
- $(10, 5, 11)$, $a = 10, b = \sqrt{-85} \pmod{10} \Rightarrow b = 5, c = \frac{85+25}{10} = 11$.
- $(10, -5, 11)$, $a = 10, b = \sqrt{-85} \pmod{10} \Rightarrow b = -5, c = \frac{85+25}{10} = 11$.

Considerando os valores negativos temos as formas:

- $(-1, 0, -85), (-2, 1, -43), (-2, -1, -43), (-5, 0, -17), (-10, 5, -11),$
 $(-10, -5, -11)$.

Logo, as formas reduzidas de determinante -85 são:

$$(1, 0, 85), (2, 1, 43), (2, -1, 43), (5, 0, 17), (10, 5, 11), (10, -5, 11), (-2, 1, -43),$$

$$(-1, 0, -85), (-2, -1, -43), (-5, 0, -17), (-10, 5, -11), (-10, -5, -11).$$

Segundo Método

O limite dos valores de b é $\sqrt{\frac{D}{3}} = \sqrt{\frac{85}{3}} \approx 5,32$.

- $b = 0$
 $b^2 + D = 85 = 1 \cdot 85 \rightarrow a = 1, c = 85 \rightarrow (1, 0, 85), (-1, 0, -85)$.
 $b^2 + D = 85 = 5 \cdot 17 \rightarrow a = 5, c = 17 \rightarrow (5, 0, 17), (-5, 0, -17)$.
- $b = 1$
 $b^2 + D = 1 + 85 = 86 = 2 \cdot 43 \rightarrow a = 2, c = 43 \rightarrow (2, 1, 43), (-2, 1, -43)$.
- $b = -1 \rightarrow (2, -1, 43), (-2, -1, -43)$.
- $b = 2, (b = -2)$.
 $b^2 + D = 4 + 85 = 89$, 89 não pode-se escrever como produto de dois fatores, onde cada fator não seja menor que 4 ($= 2b$). Logo, não existe formas para este caso.

- $b = 3, (b = -3)$.
 $b^2 + D = 9 + 85 = 94 = 2 \cdot 47$, 94 não pode-se escrever como produto de dois fatores, onde cada fator não seja menor que 6 ($= 2b$).
- $b = 4, (b = -4)$.
 $b^2 + D = 16 + 85 = 101$, 101 não pode-se escrever como produto de dois fatores, onde cada fator não seja menor que 8 ($= 2b$).
- $b = 5$.
 $b^2 + D = 25 + 85 = 110 = 10 \cdot 11 \rightarrow a = 10, c = 11 \rightarrow$
 $\rightarrow (10, 5, 11), (-10, 5, -11)$.
- $b = -5 \rightarrow (10, -5, 11), (-10, -5, -11)$.

Assim, as formas reduzidas com determinante igual a -85 são:

$$(1, 0, 85), (2, 1, 43), (2, -1, 43), (5, 0, 17), (10, 5, 11), (10, -5, 11),$$

$$(-2, 1, -43), (-1, 0, -85), (-2, -1 - 43), (-5, 0, -17), (-10, 5, -11),$$

$$(-10, -5, -11).$$

Observação 6. Se entre as formas reduzidas de um determinante dado, descartamos uma ou outra das formas não iguais que são propriamente equivalentes, as formas restantes terão a seguinte propriedade: qualquer forma com o mesmo determinante será propriamente equivalente a uma e somente uma delas. De onde, todas as formas do mesmo determinante podem ser distribuídas em tantas classes como formas tenham ficado. Por exemplo, para $D = 85$ as formas que ficam são:

$$(1, 0, 85), (2, 1, 43), (5, 0, 17), (10, 5, 11),$$

$$(-1, 0, -85), (-2, 1 - 43), (-5, 0, -17), (-10, 5, -11) \quad (2)$$

pois $(2, -1, 43)$ é propriamente equivalente a $(2, 1, 43)$, $(10, -5, 11)$ é propriamente equivalente a $(10, 5, 11)$, $(-2, -1 - 43)$ é propriamente equivalente a $(-2, 1 - 43)$ e $(-10, -5, -11)$ é propriamente equivalente a $(-10, 5, -11)$.

Assim, as formas de determinante -85 podem ser distribuídas em oito classes, conforme elas sejam propriamente equivalentes a alguma das formas de (2).

1.3 Formas quadráticas com determinante positivo não quadrado.

Definição 1.8. Uma forma (A, B, C) com determinante positivo não quadrado D tal que o valor de A tomado positivamente está entre $\sqrt{D} + B$ e $\sqrt{D} - B$, onde B é positivo e menor que \sqrt{D} será chamada de **forma reduzida**.

Teorema 1.7. Dada uma forma qualquer (a, b, a_1) cujo determinante positivo não quadrado é igual a D , então pode-se encontrar uma forma reduzida (A, B, C) propriamente equivalente a (a, b, a_1) .

Demonstração.

Seja $b_1 \equiv -b \pmod{a_1}$ de modo que esteja entre \sqrt{D} e $\sqrt{D} \mp a_1$ (considerando o sinal superior quando a_1 seja positivo e o inferior quando a' seja negativo).

Seja $a_2 = \frac{b_1^2 - D}{a_1}$, o qual é inteiro pois $b_1^2 - D \equiv b^2 - D \equiv aa_1 \equiv 0 \pmod{a_1}$.

Agora, se $a_2 < a_1$ então consideraremos $b_2 \equiv -b_1 \pmod{a_2}$ situado entre \sqrt{D} e $\sqrt{D} \mp a_2$ (segundo a_2 seja positivo ou negativo) e $a_3 = \frac{b_2^2 - D}{a_2}$.

Se novamente $a_3 < a_2$, seja $b_3 \equiv -b_2 \pmod{a_3}$ situado entre \sqrt{D} e $\sqrt{D} \mp a_3$ e $a_4 = \frac{b_3^2 - D}{a_3}$. O processo deve continuar até chegar na progressão a_1, a_2, a_3, \dots a um termo a_{m+1} o qual não será menor que a_m .

Verifiquemos que a forma $(A, B, C) = (a_m, b_m, a_{m+1})$ satisfaz todas as condições.

- Na progressão das formas $(a, b, a_1), (a_1, b_1, a_2), (a_2, b_2, a_3), \dots$ cada uma é contígua a sua antecessora, pelo qual a última será equivalente à primeira (Teorema 1.2), isto é, $(A, B, C) = (a_m, b_m, a_{m+1})$ será equivalente a (a, b, a_1) .

- $B < \sqrt{D}$ e positivo.

Como B está situado entre \sqrt{D} e $\sqrt{D} \mp A$ (considerando o sinal superior quando A é positivo e o sinal inferior quando A é negativo), se consideramos $p = \sqrt{D} - B$, $q = B - (\sqrt{D} \mp A)$, p, q são positivos. Agora, pode-se verificar que $q^2 + 2pq + 2p\sqrt{D} = D + A^2 - B^2$, daqui que $D + A^2 - B^2$ será um número positivo, seja $r = D + A^2 - B^2$

Como $D = B^2 - AC$ então $r = A^2 - AC$ assim $A^2 - AC$ será um número positivo mas dado que A é menor que C então devemos ter que AC é negativo pois caso contrário $A^2 - AC$ não seria positivo. Logo A e C devem ter sinais contrários. Portanto, $B^2 = D + AC < D$ o que implica que $B < \sqrt{D}$.

Além disso, como $-AC = D - B^2$, então $AC < D$ e daqui $AA < AC < D$, logo $A < \sqrt{D}$. Pelo que, $\sqrt{D} \mp A$ será positivo e consequentemente também B será positivo, pois situa-se entre \sqrt{D} e $\sqrt{D} \mp A$.

- A está situado entre $\sqrt{D} + B$ e $\sqrt{D} - B$.

Como B e $\sqrt{D} \mp A$ são positivos então $\sqrt{D} \mp A + B$ é positivo e como $-q = \sqrt{D} \pm A - B$ é negativo (pois q é positivo), então $\pm A$ deverá estar situado entre $\sqrt{D} + B$ e $\sqrt{D} - B$.

Exemplo 1.4. Encontrar uma forma reduzida propriamente equivalente a $(67, 97, 140)$.
O determinante da forma é $97^2 - 67 \cdot 140 = 29$.

- $(a, b, a_1) = (67, 97, 140)$

$$b_1 \equiv -97 \pmod{140} \Rightarrow b_1 = -97$$

(b_1 deve estar situado entre $\sqrt{D} - 140 \approx -134.61$ e $\sqrt{D} \approx 5, 38$).

$$a_2 = \frac{(-97)^2 - 29}{140} = 67.$$

$$a_2 < a_1$$

- $(a_1, b_1, a_2) = (140, -97, 67)$

$$b_2 \equiv 97 \pmod{67} \Rightarrow b_2 = -37$$

(b_2 deve estar situado entre $\sqrt{D} - 67 \approx -61,61$ e $\sqrt{D} \approx 5,38$).

$$a_3 = \frac{(-37)^2 - 29}{67} = 20.$$

$$a_3 < a_2$$

- $(a_2, b_2, a_3) = (67, -37, 20)$

$$b_3 \equiv 37 \pmod{20} \Rightarrow b_3 = -3$$

(b_3 deve estar situado entre $\sqrt{D} - 20 \approx -14,61$ e $\sqrt{D} \approx 5,38$).

$$a_4 = \frac{(-3)^2 - 29}{20} = -1.$$

$$a_4 < a_3.$$

- $(a_3, b_3, a_4) = (20, -3, -1).$

$$b_4 \equiv 3 \pmod{1} \Rightarrow b_4 = 5$$

(b_4 deve estar situado entre $\sqrt{D} - 1 \approx 4,38$ e $\sqrt{D} \approx 5,38$).

$$a_5 = \frac{(5)^2 - 29}{-1} = 4.$$

$$a_5 \not< a_4.$$

Logo, a forma buscada é $(-1, 5, 4)$.

Métodos para encontrar todas as formas reduzidas de determinante positivo não quadrado D .

Designamos por (a, b, c) as formas reduzidas com determinante D que queremos encontrar.

Primeiro Método: Tome-se para a todo os números (tanto positivos como negativos) que em módulo são menores que $2\sqrt{D}$ dos quais D é resíduo quadrático.

Para cada a em particular, seja b igual a todos os valores positivos da expressão $\sqrt{D} \pmod{a}$ situados entre \sqrt{D} e $\sqrt{D} \mp a$ (considerando o signo superior quando a seja positivo e o inferior quando a seja negativo). Para cada um dos valores de a e b seja $c = \frac{b^2 - D}{a}$

Deve-se descartar as formas onde $\pm a$ não esteja entre $\sqrt{D} + b$ e $\sqrt{D} - b$.

Exemplo 1.5. *Encontrar todas as formas reduzidas com determinante igual a 79. Usaremos o primeiro método.*

$2\sqrt{79} \approx 17,77$, então os possíveis valores de a devem ser menores que 17,77, destes valores escolhemos os a para os quais 79 é resíduo quadrático modulo a . Logo,

$$a = \mp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15.$$

Os valores de b são os valores positivos da expressão $\sqrt{D} \pmod{a}$ situados entre \sqrt{D} e $\sqrt{D} \mp a$.

- $a = 1$, b deve estar entre $\sqrt{D} - a \approx 7,88$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 8$, $c = \frac{8^2 - 79}{1} = -15$. $\Rightarrow (1, 8, -15)$.

- $a = 2$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 2 \approx 6,88$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 7$, $c = \frac{7^2-79}{2} = -15. \Rightarrow (2, 7, -15)$.
- $a = 3$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 3 \approx 5,88$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 7$, $c = \frac{7^2-79}{3} = -10. \Rightarrow (3, 7, -10)$.
 $b = 8$, $c = \frac{8^2-79}{3} = -5. \Rightarrow (3, 8, -5)$.
- $a = 5$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 5 \approx 3,88$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 7$, $c = \frac{7^2-79}{5} = -6. \Rightarrow (5, 7, -6)$.
 $b = 8$, $c = \frac{8^2-79}{5} = -3. \Rightarrow (5, 8, -3)$.
- $a = 6$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 6 \approx 2,88$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 5$, $c = \frac{5^2-79}{6} = -9. \Rightarrow (6, 5, -9)$.
 $b = 7$, $c = \frac{7^2-79}{6} = -5. \Rightarrow (6, 7, -5)$.
- $a = 7$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 7 \approx 1,88$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 3$, $c = \frac{3^2-79}{7} = -10. \Rightarrow (7, 3, -10)$.
 $b = 4$, $c = \frac{4^2-79}{7} = -9. \Rightarrow (7, 4, -9)$.
- $a = 9$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 9 \approx -0,11$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 4$, $c = \frac{4^2-79}{9} = -7. \Rightarrow (9, 4, -7)$.
 $b = 5$, $c = \frac{5^2-79}{9} = -6. \Rightarrow (9, 5, -6)$.
- $a = 10$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 10 \approx -1,11$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 3$, $c = \frac{3^2-79}{10} = -7. \Rightarrow (10, 3, -7)$.
 $b = 7$, $c = \frac{7^2-79}{10} = -3. \Rightarrow (10, 7, -3)$.
- $a = 13$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 13 \approx -3,11$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 1$, $c = \frac{1^2-79}{13} = -6$.
Neste caso, $a = 13$ não se encontra entre $\sqrt{79} - 1 \approx 7,88$ e $\sqrt{79} + 1 \approx 9,88$.
Assim, não consideramos a forma $(13, 1, -6)$.
- $a = 14$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 14 \approx -4,11$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 3$, $c = \frac{3^2-79}{14} = -5$.
Neste caso, $a = 14$ não se encontra entre $\sqrt{79} - 3 \approx 5,88$ e $\sqrt{79} + 3 \approx 11,88$.
Assim, não consideramos a forma $(14, 3, -5)$.
- $a = 15$, b deve estar entre $\sqrt{D} - 15 \approx -4,11$ e $\sqrt{79} \approx 8,88$.
 $b = 2$, $c = \frac{2^2-79}{15} = -5$.
Neste caso, $a = 15$ não se encontra entre $\sqrt{79} - 2 \approx 6,88$ e $\sqrt{79} + 2 \approx 10,88$.
Assim, não consideramos a forma $(15, 2, -5)$.
 $b = 7$, $c = \frac{7^2-79}{15} = -2. \Rightarrow (15, 7, -2)$.
 $b = 8$, $c = \frac{8^2-79}{15} = -1. \Rightarrow (15, 8, -1)$.

Das anteriores formas resultam também:

$$\begin{aligned}
&(-1, 8, 15), (-2, 7, 15), (-3, 7, 10), (-3, 7, 10), (-5, 7, 6), \\
&(-5, 8, 3), (-5, 8, 3), (-6, 5, 9), (-6, 7, 5), (-7, 3, 10) \\
&(-7, 4, 9), (-9, 5, 6), (-10, 3, 7), (-10, 7, 3), (-15, 7, 2), (-15, 8, 1).
\end{aligned}$$

Portanto, temos 32 formas reduzidas com determinante 79.

Definição 1.9. *Sejam F uma forma reduzida com determinante D e a forma F_1 contígua pela ultima parte a F ; F_2 uma forma reduzida contígua pela ultima parte a F_1 ; F_3 uma forma reduzida contígua a forma F_2 , etc. Então, todas as formas F_1, F_2, F_3, \dots estarão completamente determinadas e serão propriamente equivalentes entre si e propriamente equivalentes à forma F . Dado que o número de formas reduzidas de um determinante dado é finito, todas as formas da progressão F_1, F_2, F_3, \dots não podem ser diferentes. Suponhamos que F_m e F_{m+n} são iguais, então F_{m-1} e F_{m+n-1} serão reduzidas, contíguas à mesma forma reduzida e portanto iguais. Da mesma maneira F_{m-2} e F_{m+n-2} serão idênticas, ... e finalmente F e F_n . Assim, na progressão F_1, F_2, F_3, \dots necessariamente vai aparecer novamente a primeira forma F .*

Suponhamos que F_n é a primeira forma igual a F , isto é, todas as formas $F_1, F_2, F_3, \dots, F_{n-1}$ são diferentes da forma F e diferentes entre si. Chamaremos a este conjunto de formas o período de F .

Exemplo 1.6. *Determinar o período da forma $(3, 8, -5)$*

O determinante da forma é 79.

Seja $F = (3, 8, -5)$

Encontremos todas as formas reduzidas propriamente equivalentes a F

- *Seja $F_1 = (a_1, b_1, a_2), a_1 = -5,$
 $-8 \equiv 7 \pmod{5} \Rightarrow b_1 = 7$ e $a_2 = \frac{7^2-79}{-5} = 6.$
Assim. $F_1 = (-5, 7, 6)$*
- *Seja $F_2 = (a_2, b_2, a_3)$
 $-7 \equiv 5 \pmod{6} \Rightarrow b_2 = 5, a_3 = -9.$
Assim. $F_2 = (6, 5, -9).$*
- *Seja $F_3 = (a_3, b_3, a_4)$
 $-5 \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow b_3 = 4, a_4 = 7.$
Assim. $F_3 = (-9, 4, 7).$*
- *Seja $F_4 = (a_4, b_4, a_5)$
 $-4 \equiv 3 \pmod{7} \Rightarrow b_4 = 3, a_5 = -10.$
Assim. $F_4 = (7, 3, -10).$*
- *Seja $F_5 = (a_5, b_5, a_6)$
 $-3 \equiv 7 \pmod{10} \Rightarrow b_5 = 3, a_6 = 3.$
Assim. $F_5 = (-10, 7, 3).$*
- *Seja $F_6 = (a_6, b_6, a_7)$
 $-7 \equiv 8 \pmod{3} \Rightarrow b_6 = 8, a_7 = -5.$
Assim. $F_6 = (3, 8, -5) = F.$*

Logo, o período de F é: $(3, 8, -5), (-5, 7, 6), (6, 5, -9), (-9, 4, 7), (7, 3, -10), (-10, 7, 3).$

1.4 Caráter particular de uma forma quadrática primitiva.

Definição 1.10. Uma forma quadrática (a, b, c) é **primitiva** se os números a, b, c são relativamente primos.

Teorema 1.8. Seja F uma forma primitiva com determinante D e p um número primo que divide D então os números não divisíveis por p que podem ser representados pela forma F são todos resíduos quadráticos de p ou são todos não resíduos.

Demonstração.

Sejam m e m_1 dois números que não são divisíveis por p e que podem ser representados por F , isto é,

$$m = ag^2 + 2bgh + ch^2, \quad m_1 = ag_1^2 + 2bg_1h_1 + ch_1^2$$

Então,

$$mm' = [agg_1 + b(gh_1 + hg'_1) + chh_1]^2 - D(gh_1 - hg'_1)^2.$$

Portanto, mm_1 é um resíduo quadrático módulo D , e portanto também é um resíduo quadrático módulo p , pois p divide a D . Daqui vem que, m e m_1 são ambos resíduos quadráticos, ou ambos não resíduos quadráticos módulo p . \square

Observação 7. De maneira similar ao teorema anterior podemos provar o seguinte:

- Se o determinante D da forma é divisível por 4, todos os números ímpares que podem ser representados pela forma são todos $\equiv 1$ ou todos $\equiv 3 \pmod{4}$. De fato, o produto de dois desses números é resíduo quadrático de 4 e portanto $\equiv 1 \pmod{4}$. Assim, ou todos são $\equiv 1 \pmod{4}$ ou todos são $\equiv 3 \pmod{4}$.
- Se o determinante D da forma é divisível por 8, o produto de qualquer dois números ímpares que podem ser representados pela forma será resíduo quadrático de 8 e portanto $\equiv 1 \pmod{8}$. Assim, serão todos congruentes a 1 ou todos congruentes a 3 ou todos congruentes a 5 ou todos congruentes a 7 $\pmod{8}$.

Teorema 1.9. Quando o determinante D da forma primitiva F é $\equiv 3 \pmod{4}$ todos os números ímpares representáveis pela forma F serão congruentes a 1 ou todos congruentes a 3 $\pmod{4}$.

Demonstração.

Sejam m e m' dois números que podem ser representados pela forma F , o produto deles pode-se reduzir à forma $p^2 - Dq^2$ como vimos no Teorema (1.8). Quando cada um desses números m, m' são ímpares, um dos números p ou q deve ser par e outro ímpar (pois $p^2 - Dq^2$ é ímpar) e portanto um dos quadrados p^2 e q^2 será congruente a 0 e outro congruente a 1 $\pmod{4}$. Assim, $p^2 - Dq^2$ deverá ser congruente a 1 $\pmod{4}$, isto é, $mm' \equiv 1 \pmod{4}$. Logo, os dois m, m' devem ser congruentes a 1 $\pmod{4}$ ou ambos congruentes a 3 $\pmod{4}$. \square

Exemplo 1.7. Consideremos a forma $(10, 3, 17)$ com determinante $D = -161$ o qual é $\equiv 3 \pmod{4}$. Dado que 17 pode ser representado pela forma e é $\equiv 1 \pmod{4}$ então nenhum número ímpar que não seja da forma $4n + 1$ pode ser representado pela forma $(10, 3, 17)$.

Teorema 1.10. Quando o determinante D da forma primitiva F é $\equiv 2 \pmod{8}$ todos os números ímpares representáveis pela forma F serão em parte congruentes a 1 e em parte congruentes a 7, ou em parte congruentes a 3 e em parte congruentes a 5 $\pmod{8}$.

Exemplo 1.8. Consideremos a forma $(3, 1, 5)$ com determinante $D = -14$ o qual é $\equiv 2 \pmod{8}$. Dado que 3 e 5 são representáveis pela forma então todos os números ímpares representáveis pela forma são ou congruentes a 3 ou congruentes 5 módulo 8 e nenhum número da forma $8n+1$ ou $8n+7$ pode ser representado por esta forma.

Teorema 1.11. Quando o determinante D da forma primitiva F é $\equiv 6 \pmod{8}$ os números ímpares representáveis pela forma F são apenas aqueles que são congruentes a 1 e 3 $\pmod{8}$ ou só aqueles que são congruentes a 5 e 7 $\pmod{8}$.

Definição 1.11 (Caráter particular de uma forma primitiva F).

Quando somente resíduos quadráticos de um número primo p que é divisor do determinante da forma F , podem se representar pela forma F , atribuiremos a ela o caráter \mathbf{Rp} , caso contrário atribuiremos o caráter \mathbf{Np} .

Quando somente os números que são congruentes com 1 módulo 4 podem ser representados pela forma F atribuiremos o caráter 1,4. De forma similar definimos os caracteres denotados por 3,4; 1,8; 3,8; 5,8 e 7,8.

Se temos formas mediante as quais somente podem-se representar números ímpares congruentes a 1 ou a 7 módulo 8, atribuiremos a elas o caráter 1 e 7,8. Claramente podemos inferir o que representam os caracteres denotados por 3 e 5,8; 1 e 3,8; 5 e 7,8.

Observação 8. Os diferentes caracteres particulares de uma forma primitiva (a, b, c) com determinante D podem-se conhecer a partir dos números a e c .

Com efeito, se p é um divisor primo de D , um dos números a ou c não será divisível por p , pois se ambos fossem divisíveis por p , a forma não seria primitiva pois p também divide b (já que p divide $b^2 = D + ac$). Assim, dado que tanto a como c podem-se representar mediante a forma (a, b, c) então bastaria verificar se a (no caso que p não divida a) ou c (no caso que p não divida c) é resíduo quadrático de p .

Nos casos em que a forma (a, b, c) possui uma relação com o número 4 ou o número 8 como as descritas antes, então pelo menos um dos números a ou c será ímpar e usando este número ímpar poderá se saber o caráter a respeito de 4 ou 8.

Definição 1.12. O conjunto de todos os caracteres particulares de uma forma dada constituem o **caráter completo** da forma.

Exemplo 1.9. Determinar os caracteres particulares da forma $(10, 3, 17)$.

O determinante da forma é $D = -161$, os divisores primos de D são 7 e 23.

O caráter da forma $(10, 3, 17)$ a respeito do número 7 pode-se deduzir do número 10 como $N7$, pois 10 não é resíduo quadrático módulo 7.

O caráter da forma $(10, 3, 17)$ a respeito do número 23 pode-se deduzir do número 10 como $N23$, pois 10 não é resíduo quadrático modulo 23.

Como $D \equiv 3 \pmod{4}$, o caráter da forma $(10, 3, 17)$ a respeito do número 4 pode-se deduzir do número 17 como 1,4 pois $17 \equiv 1 \pmod{4}$.

Logo, o caráter completo da forma $(10, 3, 17)$ é: $N7;N23;1,4$.

Definição 1.13. Duas formas dizem-se no mesmo **gênero** se têm o mesmo caráter completo.

1.5 Números característicos da forma (a, b, c) .

Definição 1.14. Se a forma primitiva $F = (a, b, c)$ é tal que pode-se encontrar dois números g e h , tais que $g^2 \equiv a, gh \equiv b, h^2 \equiv c$ com respeito a um módulo m dado, diremos que a **forma é um resíduo quadrático** módulo m e que $gx + hy$ é o valor da expressão $\sqrt{ax^2 + 2bxy + cy^2} \pmod{m}$ ou simplesmente que (g, h) é o valor da expressão $\sqrt{(a, b, c)}$ ou $\sqrt{F} \pmod{m}$.

De modo mais geral, se temos um número M relativamente primo ao módulo m tal que

$$g^2 \equiv aM, gh \equiv bM, h^2 \equiv cM \pmod{m}$$

dizemos que $M \cdot (a, b, c)$ ou MF é um resíduo quadrático de m e que (g, h) é o valor da expressão $\sqrt{M(a, b, c)}$ ou $\sqrt{MF} \pmod{m}$.

Exemplo 1.10. Consideremos a forma $(3, 1, 54)$, os números 7 e 10 satisfazem

$$7^2 \equiv 3, 70 \equiv 1, 10^2 \equiv 54 \pmod{23}$$

Logo, a forma é um resíduo quadrático modulo 23 e $7x + 10y$ é um valor da expressão $\sqrt{(3, 1, 54)}$.

Proposição 1. Se $M \cdot (a, b, c)$ é resíduo quadrático modulo m , m será um divisor do determinante da forma (a, b, c) .

Proposição 2. Se $M \cdot (a, b, c)$ é resíduo quadrático modulo m , onde m ou é um número primo ou uma potencia de um número primo, p^μ , o caráter particular da forma (a, b, c) com respeito do número p será Rp ou Np segundo M seja resíduo ou não resíduo de p .

Demonstração.

Como $M \cdot (a, b, c)$ é resíduo quadrático modulo m , então aM e cM são resíduos de m ou p .

Sabemos pela observação (8) que pelo menos um dos números a ou c não é divisível por p . Suponhamos sem perda de generalidade que p não divide a então se M é resíduo quadrático \pmod{p} , a seria resíduo quadrático \pmod{p} . Logo, o caráter particular da forma com respeito de p seria Rp . Agora, se M é um não resíduo quadrático \pmod{p} , então a é um não resíduo \pmod{p} . Logo, o caráter particular da forma com respeito de p seria Np . \square

Observação 9.

- Se na proposição anterior $m = 4$ então ou 1, 4 ou 3, 4 será o caráter particular da forma (a, b, c) segundo $M \equiv 1$ ou $M \equiv 3 \pmod{4}$.
- Se na proposição anterior $m = 8$ ou uma potencia maior do número 2 então 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 serão os caracteres particulares da forma (a, b, c) segundo $M \equiv 1; 3; 5; 7 \pmod{8}$, respetivamente.

Proposição 3. *Se m é um número primo ou uma potencia p^μ de um número primo ímpar o qual é divisor do determinante $b^2 - ac$. Se M é um resíduo ou um não resíduo de p conforme o caráter particular da forma (a, b, c) com respeito de p seja Rp ou Np respetivamente, então $M(a, b, c)$ será um resíduo quadrático de m .*

Demonstração.

Suponhamos que a não é divisível por p , então se a resíduo teremos que aM é resíduo quadrático de p e se a é não resíduo também teremos que aM é resíduo quadrático de p e portanto será resíduo de m , seja g o valor da expressão $\sqrt{aM} \pmod{m}$, h um valor da expressão $\frac{bg}{a} \pmod{m}$, isto é, $g^2 \equiv aM \pmod{m}$, $ah \equiv bg \pmod{m}$. Então

$$agh \equiv bg^2 \equiv abM \quad \text{logo} \quad gh \equiv bM$$

e

$$ah^2 \equiv bgh \equiv b^2M \equiv b^2M - (b^2 - ac)M \equiv acM$$

Assim, $h^2 \equiv cM$. Logo, podemos concluir que (g, h) é o valor da expressão $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$, isto é, $M(a, b, c)$ é resíduo quadrático \pmod{m} . Se a for divisível por p então certamente c não será divisível por p e procederíamos da mesma forma anterior e obtendo o mesmo resultado. \square

Observação 10. *De forma similar a proposição anterior pode-se demonstrar que se $m = 4$ e m divide $b^2 - ac$, e se o numero M se considera ou $\equiv 1$ ou $\equiv 3$ segundo ou 1, 4 ou 3, 4 seja o caráter particular da forma (ab, c) então $M(a, b, c)$ é resíduo quadrático de m . Se $m = 8$ ou uma potencia maior de 2 e m divide a $b^2 - ac$, e se $M \equiv 1; 3; 5; 7 \pmod{8}$ segundo seja o caráter da forma respeito do número 8, então $M(a, b, c)$ é resíduo quadrático de m .*

Se o determinante da forma (a, b, c) é igual a D e $M(a, b, c)$ é resíduo quadrático de D , a partir do número M pode-se encontrar todos os caracteres particulares da forma (a, b, c) em respeito a todos os divisores primos ímpares de D em respeito ao número 4 e 8 (se eles dividem a D).

Por exemplo, consideremos a forma $(20, 10, 27)$ com determinante -440 ($440 = 2^3 \cdot 5 \cdot 11$). Dado que, $3(20, 10, 27)$ é resíduo quadrático de 440, onde $(150, 9)$ é o valor da expressão $\sqrt{3(20, 10, 27)}$ e 3 é um não resíduo módulo 5 e 3 é um resíduo de 11, então os caracteres particulares da forma $(20, 10, 27)$ em respeito a 5 e a 11 são $N5$ e $R11$, respetivamente e em respeito a 8 é 3, 8.

Observação 11. *Os caracteres particulares em respeito a 4 e a 8, sempre que eles não sejam divisores do determinante, são os únicos que não necessariamente têm uma conexão com o número M .*

Proposição 4. *Se o número M é primo relativo com o determinante D e de M podemos deduzir todos os caracteres particulares da forma (a, b, c) (exceto aqueles caracteres respeito de 4 e 8, onde 4 e 8 não dividem D) então $M(a, b, c)$ será um resíduo quadrático de D .*

Demonstração.

Se escrevemos D da forma $\pm p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}$ onde p_1, p_2, \dots, p_s são primos distintos, pela proposição 3, $M(a, b, c)$ será um resíduo quadrático de cada um dos $p_1^\alpha, p_2^\beta, p_3^\gamma, \dots$

Suponha que o valor de $\sqrt{M(a, b, c)}$ é (u_1, v_1) em respeito a $\text{mod } p_1^{k_1}$, em respeito a $\text{mod } p_2^{k_2}$ é $(u_2, v_2), \dots$, em respeito a $\text{mod } p_s^{k_s}$ é (u_s, v_s) .

Se os números g, h são tais que $g \equiv u_1, u_2, \dots, u_s$ e $h \equiv v_1, v_2, \dots, v_s$ em respeito dos módulos $p_1^{k_1}, p_2^{k_2}, \dots, p_s^{k_s}$, respetivamente. Então

$$\begin{array}{lcl} g^2 \equiv u_1^2 \equiv aM \pmod{p_1^{k_1}} & gh \equiv u_1 v_1 \equiv bM \pmod{p_1^{k_1}} \\ g^2 \equiv u_2^2 \equiv aM \pmod{p_2^{k_2}} & gh \equiv u_2 v_2 \equiv bM \pmod{p_2^{k_2}} \\ \vdots & \vdots \\ g^2 \equiv u_s^2 \equiv aM \pmod{p_s^{k_s}} & gh \equiv u_s v_s \equiv bM \pmod{p_s^{k_s}} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} h^2 \equiv v_1^2 \equiv cM \pmod{p_1^{k_1}} \\ h^2 \equiv v_2^2 \equiv cM \pmod{p_2^{k_2}} \\ \vdots \\ h^2 \equiv v_s^2 \equiv cM \pmod{p_s^{k_s}} \end{array}$$

e portanto,

$$\begin{array}{lcl} g^2 \equiv aM \pmod{p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}} & g^2 \equiv aM \pmod{D} \\ gh \equiv bM \pmod{p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}} & \Leftrightarrow gh \equiv bM \pmod{D} \\ h^2 \equiv cM \pmod{p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_s^{k_s}} & h^2 \equiv cM \pmod{D} \end{array}$$

Assim, $M(a.b.c)$ é resíduo quadrático de D . □

Números como M são chamados de **números característicos da forma** (a, b, c) .

Observação 12.

- Se M é um número característico de uma forma primitiva com determinante D dado, todos os números congruentes a M modulo D serão números característicos da mesma forma.
- Formas do mesmo género possuem os mesmos números característicos.

1.6 Composição de formas

Definição 1.15. Seja $F = AX^2 + 2BXY + CY^2$ uma forma que pode-se transformar no produto de duas formas $f_1 = a_1x_1^2 + 2b_1x_1y_1 + c_1y_1^2$ e $f_2 = a_2x_2^2 + 2b_2x_2y_2 + c_2y_2^2$ através da substituição:

$$X = p_1x_1x_2 + p_2x_1y_2 + p_3y_1x_2 + p_4y_1y_2$$

$$Y = q_1x_1x_2 + q_2x_1y_2 + q_3y_1x_2 + q_4y_1y_2$$

. Então, F diz-se **transformável** em ff' . Se além disso, os números

$$p_1q_2 - q_1p_2, p_1q_3 - q_1p_3, p_1q_4 - q_1p_4, p_2q_3 - q_2p_3, p_2q_4 - q_2p_4, p_3q_4 - q_3p_4,$$

não possuem um divisor comum, chamaremos a forma F de forma **composta** das formas f_1 e f_2 .

Para simplificar a anterior definição, diremos que F transforma-se em f_1f_2 através da substituição $p_1, p_2, p_3, p_4, q_1, q_2, q_3, q_4$.

A continuação apresentaremos algumas conclusões que se obtém a partir da suposição de que a forma F se transforma em f_1f_2 através da substituição $p_1, p_2, p_3, p_4, q_1, q_2, q_3, q_4$. Estas conclusões apresentam-se com detalhe em [1].

Antes definiremos alguns elementos.

Sejam D, d_1, d_2 os determinantes das formas F, f_1, f_2 respetivamente e M, m_1, m_2 os máximos divisores comuns dos números $A, 2B, C; a_1, 2b_1, c_1; a_2, 2b_2, c_2$, respetivamente.

Além disso, sejam $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ inteiros tais que:

$$\alpha_1a + 2\beta_1b + \gamma_1c = m_1, \quad \alpha_2a_2 + 2\beta_2b_2 + \gamma_2c_2 = m_2.$$

Denotemos os números

$$P, Q, R, S, T, U$$

respetivamente e seja k o máximo divisor comum deles tomado positivamente.

1. Os determinantes das formas F, f_1, f_2 satisfazem $d_1 = Dn_1^2, d_2 = Dn_2^2$ ^c
2. D sempre divide os números $d_1m_2^2$ e $d_2m_1^2$. Logo, D, d_1, d_2 tem o mesmo sinal e não existe uma forma que se possa transformar no produto f_1f_2 se seu determinante é maior que o máximo divisor comum dos números $d_1m_2^2$ e $d_2m_1^2$.
3. k é o máximo divisor comum dos números m_1n_2 e m_2n_1 e Dk^2 será o máximo divisor comum dos números $d_1m_2^2$ e $d_2m_1^2$.
4. Se F é composta pelas formas f_1 e f_2 , isto é $k = 1$, M necessariamente será igual a m_1m_2 .

Problema: Dadas duas formas f_1, f_2 cujos determinantes sejam iguais ou que no máximo diferem por fatores quadrados encontrar uma forma composta por estas duas formas.

Sejam as formas $f_1 = (a_1, b_1, c_1)$ e $f_2 = (a_2, b_2, c_2)$ com determinantes d_1, d_2 respetivamente e sejam m_1 e m_2 os máximos divisores comuns dos números $a_1, 2b_1, c_1; a_2, 2b_2, c_2$ respetivamente.

Seja D o máximo divisor comum dos números $d_1m_2^2$ e $d_2m_1^2$ tomados com o mesmo

^c $\alpha_1P + \beta_1(R - S) + \gamma_1U = m_1n_2, \alpha_2Q + \beta_2(R + S) + \gamma_2T = m_2n_1$, onde n_1 e n_2 podem ser frações sempre que m_1n_2 e m_2n_1 sejam inteiros.

sinal que d_1 e d_2 . Então $\frac{d_1 m_2^2}{D}$ e $\frac{d_2 m_1^2}{D}$ serão números positivos relativamente primos cujo produto será um quadrado e portanto cada um deles será um quadrado.

Logo, $\sqrt{\frac{d_1}{D}}$ e $\sqrt{\frac{d_2}{D}}$ são números racionais os quais denotaremos por n_1, n_2 respectivamente. Os números $m_1 n_2$ e $m_2 n_1$ são relativamente primos e os números $a_1 n_2, c_1 n_2, a_2 n_1, b_1 n_2 + b_2 n_1$ e $b_1 n_2 - b_2 n_1$ são inteiros.

Agora consideremos quatro inteiros Q_1, Q_2, Q_3 e Q_4 arbitrários com uma condição, que as quatro quantidades do lado esquerdo da seguinte equação (3) não sejam todos iguais a zero. Sejam as equações

$$\begin{aligned} Q_2 a_1 n_2 + Q_3 a_2 n_1 + Q_4 (b_1 n_2 + b_2 n_1) &= \mu q_1 \\ -Q_1 a_1 n_2 + Q_4 c_2 n_1 - Q_3 (b_1 n_2 - b_2 n_1) &= \mu q_2 \\ Q_4 c_1 n_2 - Q_1 a_2 n_1 + Q_2 (b_1 n_2 - b_2 n_1) &= \mu q_3 \\ -Q_3 c_1 n_2 - Q_2 c_2 n_1 - Q_1 (b_1 n_2 + b_2 n_1) &= \mu q_4 \end{aligned} \quad (3)$$

tais que q_1, q_2, q_3 e q_4 são inteiros que não possuem divisores comuns. Isto pode-se lograr tomando μ como o máximo comum divisor dos quatro números que estão a esquerda das equações. Como $\text{mdc}(q_1, q_2, q_3, q_4) = 1$ então podemos encontrar inteiros B_1, B_2, B_3, B_4 tais que

$$B_1 q_1 + B_2 q_2 + B_3 q_3 + B_4 q_4 = 1$$

. Tendo isto, determinamos os números p_1, p_2, p_3, p_4 mediante as seguintes equações:

$$\begin{aligned} B_1 a_1 n_2 + B_3 a_2 n_1 + B_4 (b_1 n_2 + b_2 n_1) &= p_1 \\ -B_1 a_1 n_2 + B_4 c_2 n_1 - B_3 (b_1 n_2 - b_2 n_1) &= p_2 \\ B_4 c_1 n_2 - B_1 a_2 n_1 + B_2 (b_1 n_2 - b_2 n_1) &= p_3 \\ -B_3 c_1 n_2 - B_2 c_2 n_1 - B_4 (b_1 n_2 + b_2 n_1) &= p_4 \end{aligned} \quad (4)$$

Agora, fazemos

$$q_2 q_3 - q_1 q_4 = A n_2 n_2, \quad p_1 q_4 + q_1 p_4 - p_2 q_3 - q_2 p_3 = 2B n_1 n_2, \quad p_2 p_3 - p_1 p_4 = C n_1 n_2.$$

Então, os números A, B e C são inteiros e a forma $F = (A, B, C)$ será a forma composta pelas formas f_1 e f_2 .

Agora, vamos a limitar o problema anterior. Consideraremos as formas f_1 e f_2 com o mesmo determinante, isto é; $d_1 = d_2$, m_1 e m_2 devem ser relativamente primos e a forma F deve ser composta diretamente por f_1 e f_2 .

Como $(m_1, m_2) = 1$ então m_1^2 e m_2^2 são também relativamente primos e assim D que é o máximo divisor comum dos números $d_1 m_2^2$ e $d_2 m_1^2$, será igual a $d_1 (= d_2)$ e $n_1 = n_2 = 1$.

Como os valores de Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 são arbitrários então consideremos eles iguais a $-1, 0, 0, 0$ respectivamente. Logo, as equações (3) ficam assim:

$$\begin{aligned} 0 &= \mu q_1 \\ a_1 &= \mu q_2 \\ a_2 &= \mu q_3 \\ b_1 + b_2 &= \mu q_4 \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_1 \cdot 0 + \mathcal{B}_2 q_2 + \mathcal{B}_3 q_3 + \mathcal{B}_4 q_4 &= 1 \\ \mathcal{B}_2 q_1 \mu + \mathcal{B}_3 q_3 \mu + \mathcal{B}_4 q_4 \mu &= \mu \\ \mathcal{B}_2 a + \mathcal{B}_3 a_2 + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) &= \mu\end{aligned}$$

Agora, se μ é o máximo comum divisor dos números $a_1, a_2, b_1 + b_2$ então os números $\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4$ se podem escolher de forma que:

$$\mathcal{B}_2 a_1 + \mathcal{B}_3 a_2 + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) = \mu$$

e \mathcal{B}_1 pode-se escolher arbitrariamente.

As equações (4) ficam a ser

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_2 a_1 + \mathcal{B}_3 a_2 + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) &= p_1 \\ -\mathcal{B}_1 a_1 + \mathcal{B}_4 c_2 - \mathcal{B}_3 (b_1 - b_2) &= p_2 \\ \mathcal{B}_4 c_1 - \mathcal{B}_1 a_2 + \mathcal{B}_2 (b_1 - b_2) &= p_3 \\ -\mathcal{B}_3 c_1 - \mathcal{B}_2 c_2 - \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) &= p_4\end{aligned}$$

Os valores de A e B são:

$$A = q_2 q_3 = \frac{a_1 a_2}{\mu^2}$$

$$\begin{aligned}2B &= p_1 q_4 + q_1 p_4 - p_2 q_3 - q_2 p_3 \\ 2B &= \frac{1}{\mu} [p_1 (b_1 + b_2) - p_2 a_2 - p_3 a_1] \\ 2B &= \frac{1}{\mu} [(\mathcal{B}_2 a_1 + \mathcal{B}_3 a_2 + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2))(b_1 + b_2) - (-\mathcal{B}_1 a_1 + \mathcal{B}_4 c_2 - \mathcal{B}_3 (b_1 - b_2))a_2 \\ &\quad - (\mathcal{B}_4 c_1 - \mathcal{B}_1 a_2 + \mathcal{B}_2 (b_1 - b_2))a_1] \\ 2B &= \frac{1}{\mu} [2\mathcal{B}_1 a_1 a_2 + 2\mathcal{B}_2 a_1 b_2 + 2\mathcal{B}_3 a_2 b_1 + 2\mathcal{B}_4 b_1 b_2 + \mathcal{B}_4 (b_1^2 - a_1 c_1) + \mathcal{B}_4 (b_2^2 - a_2 c_2)] \\ 2B &= \frac{1}{\mu} [2\mathcal{B}_1 a_1 a_2 + 2\mathcal{B}_2 a_1 b_2 + 2\mathcal{B}_3 a_2 b_1 + 2\mathcal{B}_4 b_1 b_2 + \mathcal{B}_4 D + \mathcal{B}_4 D] \\ 2B &= \frac{1}{\mu} [2\mathcal{B}_1 a_1 a_2 + 2\mathcal{B}_2 a_1 b_2 + 2\mathcal{B}_3 a_2 b_1 + 2\mathcal{B}_4 b_1 b_2 + 2\mathcal{B}_4 D] \\ 2B &= \frac{1}{\mu} [2\mathcal{B}_1 a_1 a_2 + 2\mathcal{B}_2 a_1 b_2 + 2\mathcal{B}_3 a_2 b_1 + 2\mathcal{B}_4 (b_1 b_2 + D)]\end{aligned}$$

$$B = \frac{1}{\mu} [\mathcal{B}_1 a_1 a_2 + \mathcal{B}_2 a_1 b_2 + \mathcal{B}_3 a_2 b_1 + \mathcal{B}_4 (b_1 b_2 + D)]$$

C pode determinar-se mediante a equação $AC = B^2 - D$ se a_1 e a_2 não são simultaneamente zero.

Do anterior podemos observar que o valor de A não depende dos valores de $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4$ mas o valor de B varia se variam os valores dos $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4$. Pode-se mostrar que não importa como se determinem os valores de $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4$, todos os valores de B serão congruentes modulo A .

Da expressão

$$\mathcal{B}_2 a_1 + \mathcal{B}_3 a_2 + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) = \mu$$

podemos deduzir que

$$\mathcal{B}_2 a_1 b_1 + \mathcal{B}_3 a_2 b_1 + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) b_1 = b_1 \mu$$

Assim,

$$\begin{aligned}
B &= \frac{1}{\mu} [\mathcal{B}_1 a_1 a_2 + \mathcal{B}_2 a_1 b_2 + \mathcal{B}_3 a_2 b_1 + \mathcal{B}_4 (b_1 b_2 + D)] \\
&= \frac{a_1}{\mu} [\mathcal{B}_1 a_2 + \mathcal{B}_2 b_2] + \frac{1}{\mu} \mathcal{B}_4 (b_1 b_2 + D) + \frac{1}{\mu} [\mathcal{B}_3 a_2 b_1 + \mathcal{B}_2 a_1 b_1 + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) b_1 \\
&\quad - \mathcal{B}_2 a_1 b_1 - \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) b_1] \\
&= \frac{a_1}{\mu} [\mathcal{B}_1 a_2 + \mathcal{B}_2 b_2] + \frac{1}{\mu} \mathcal{B}_4 (b_1 b_2 + D) + \frac{1}{\mu} [b_1 \mu - \mathcal{B}_2 a_1 b_1 - \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) b_1] \\
&= b_1 + \frac{a_1}{\mu} [\mathcal{B}_1 a_2 + \mathcal{B}_2 (b_2 - b_1) - \mathcal{B}_4 c_1].
\end{aligned}$$

Similarmente podemos obter

$$B = b_2 + \frac{a_2}{\mu} [\mathcal{B}_1 a_1 + \mathcal{B}_3 (b_1 - b_2) - \mathcal{B}_4 c_2].$$

Portanto,

$$B \equiv b_1 \pmod{\frac{a_1}{\mu}} \quad e \quad B \equiv b_2 \pmod{\frac{a_2}{\mu}}.$$

Sempre que $\frac{a_1}{\mu}, \frac{a_2}{\mu}$ sejam relativamente primos podemos encontrar entre 0 e $A - 1$ (ou entre 0 e $-A - 1$, quando A é negativo) um único número que será congruente como $b_1 \pmod{\frac{a_1}{\mu}}$ e com $b_2 \pmod{\frac{a_2}{\mu}}$. Se denotamos este número por B e $\frac{B^2 - D}{A} = C$ então a forma (A, B, C) estará composta pelas formas (a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2) , neste caso não é necessário achar os $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4$ para calcular a forma composta.

Por exemplo sejam as formas $(10, 3, 11)$ e $(15, 2, 7)$, calculemos a forma compostas por elas.

$$a_1 = 10, a_2 = 15 \text{ e } b_1 + b_2 = 5, \mu = \text{mdc}(10, 15, 5) = 5.$$

$A = \frac{150}{25} = 6$ e como $(10/5, 15/5) = (2, 3) = 1$ então existirá entre 0 e 5 um único número B tal que $B \equiv b_1 \pmod{2}$ e $B \equiv b_2 \pmod{3}$, isto é, $B = 5$, o valor de $C = \frac{126}{6} = 21$. Portanto, a forma composta é $(6, 5, 21)$. Em seguida descreveremos um caso particular que será usada no exemplo da factorização de um número.

Composição de formas cujos termos iniciais são potencias de números primos.^d

Sejam duas formas primitivas (a_1, b_1, c_1) e (a_2, b_2, c_2) onde a_1 e a_2 são potencias do mesmo primo, h . Sejam $a_1 = h^\chi$ e $a_2 = h^\lambda$, vamos supor que χ é maior ou igual a λ . Assim, h^λ será o máximo divisor comum de a_1 e a_2 . Se alem disso, h^λ é divisor de $b_1 + b_2$ então $A = h^{\chi-\lambda}$, $B \equiv b_1 \pmod{h^{\chi-\lambda}}$ e $B \equiv b_2 \pmod{1}$ e $C = \frac{B^2 - D}{A}$. Se h^λ não divide $b + b'$, o máximo comum divisor de estes números será necessariamente uma potencia de h , digamos h^ν com $\nu < \lambda$ (onde $\nu = 0$ se h^λ e $b_1 + b_2$ são relativamente primos). Se $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_4$ se determinam de forma que

$$\mathcal{B}_2 h^\chi + \mathcal{B}_3 h^\lambda + \mathcal{B}_4 (b_1 + b_2) = h^\nu$$

^dum número primo pode-se considerar como sua própria primeira potencia.

com

B_1 arbitrário, a forma (A, B, C) será a forma composta pelas formas dadas se

$$A = h^{x+\lambda-2\nu}, \quad B = b_1 + h^{x-\nu}(\mathcal{B}_1 h^\lambda - \mathcal{B}_2(b_1 - b_2) - \mathcal{B}_4 c), \quad C = \frac{B^2 - D}{A}.$$

Neste caso, \mathcal{B}_2 também pode-se escolher arbitrariamente, então fazendo $\mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_2 = 0$ temos

$$B = b_1 - \mathcal{B}_4 c_1 h^{x-\nu}$$

o mais geralmente,

$$B = kA + b_1 - \mathcal{B}_4 c h^{x-\nu}$$

onde k é um número arbitrário. O valor de \mathcal{B}_4 é o valor da expressão $\frac{h^\nu}{b_1+b_2} \bmod h^\lambda$

2 Fatorização de um número usando formas quadráticas.

Sejam (A, B, C) e (A_1, B_1, C_1) formas quadráticas com o mesmo determinante M ou $-M$ ou mais geralmente $\pm kM$ pertencentes ao mesmo género, então os números AA_1, AC_1 e A_1C são resíduos quadráticos de kM , pois qualquer número característico, digamos m , de uma forma é também número característico da outra, logo mA, mC, mA_1 e mC_1 são resíduos quadráticos de kM . Então, o produto deles também é resíduo quadrático. Assim, AA_1, AC_1 e A_1C são resíduos quadráticos de kM .

Se (a, b, a_1) é uma forma reduzida com determinante positivo M ou mais geralmente kM e $(a_1, b_1, a_2), (a_2, b_2, a_3), \dots$ são formas no seu período então elas serão equivalentes a (a, b, a_1) e certamente estarão contidas no mesmo género. Os números aa_1, aa_2, aa_3, \dots serão resíduos quadráticos módulo M .

Assim, se queremos fatorizar um número M , a ideia é ter uma forma com determinante M (ou kM), calcular um número considerável de formas no seu período e obter resíduos quadráticos modulo M .

Exemplo 2.1. *Seja $M = 997331$*

Usemos as formas quadráticas para obter resíduos quadráticos módulo M .

1. *Consideremos a forma $(1, 998, -1327)$ cujo determinante é $D = 998^2 + 1327 = 997331$ e $\sqrt{D} \approx 998,66$.*

Calculemos algumas formas pertencentes ao período de

$$(a, b, a_1) = (1, 998, -1327).$$

- $(a, b, a_1) = (1, 998, -1327)$
 $-998 \equiv 329 \pmod{1327} \Rightarrow b_1 = 329$
 $a_2 = \frac{329^2 - 997331}{-1327} = 670.$
Logo, $(a_1, b_1, a_2) = (-1327, 329, 670)$
- $(a_1, b_1, a_2) = (-1327, 329, 670)$
 $-329 \equiv 341 \pmod{670} \Rightarrow b_2 = 341$
 $a_3 = \frac{341^2 - 997331}{670} = -1315.$
Logo, $(a_2, b_2, a_3) = (670, 341, -1315).$
- $(a_2, b_2, a_3) = (670, 341, -1315)$
 $-341 \equiv 974 \pmod{1315} \Rightarrow b_3 = 974$
 $a_4 = \frac{974^2 - 997331}{-1315} = 37.$
Logo, $(a_3, b_3, a_4) = (-1315, 974, 37).$
- $(a_3, b_3, a_4) = (-1315, 974, 37)$
 $-974 \equiv 987 \pmod{37} \Rightarrow b_4 = 987$
 $a_5 = \frac{987^2 - 997331}{37} = -626$
Logo, $(a_4, b_4, a_5) = (37, 987, -626).$
- $(a_4, b_4, a_5) = (37, 987, -626)$
 $-987 \equiv 891 \pmod{626} \Rightarrow b_5 = 891$
 $a_6 = \frac{891^2 - 997331}{-626} = 325$
Logo, $(a_5, b_5, a_6) = (-626, 891, 325).$
- $(a_5, b_5, a_6) = (-626, 891, 325)$
 $-891 \equiv 734 \pmod{891} \Rightarrow b_6 = 734$
 $a_7 = \frac{734^2 - 997331}{325} = -1411$
Logo, $(a_6, b_6, a_7) = (325, 734, -1411).$
- $(a_6, b_6, a_7) = (325, 734, -1411)$
 $-734 \equiv 677 \pmod{1411} \Rightarrow b_7 = 677$
 $a_8 = \frac{677^2 - 997331}{-1411} = 382$
Logo, $(a_7, b_7, a_8) = (-1411, 677, 382).$
- $(a_7, b_7, a_8) = (-1411, 677, 382)$
 $-677 \equiv 851 \pmod{382} \Rightarrow b_8 = 851$
 $a_9 = \frac{851^2 - 997331}{382} = -715$
Logo, $(a_8, b_8, a_9) = (382, 851, -715).$

Em resumo, temos as seguintes formas que pertencem ao período de $(1, 998, -1327)$.

$$\begin{aligned}
& (1, 998, -1327) \\
& (-1327, 329, 670) \\
& (670, 341, -1315) \\
& (-1315, 974, 37) \\
& (37, 987, -626) \\
& (-626, 891, 325) \\
& (325, 734, -1411) \\
& (-1411, 677, 382) \\
& (382, 851, -715)
\end{aligned}$$

Assim, destas formas obtemos os seguintes resíduos quadráticos modulo M .

$$-1327, 670, -1315, 37, -626, 325, -1411, 382, -715.$$

2. Consideremos a forma $(1, 1412, -918)$ cujo determinante é $D = 1994662 = 2 \cdot 997331 = 2 \cdot M$ e $\sqrt{D} \approx 1412, 32$.

Calculemos algumas formas pertencentes ao período de $(a, b, a_1) = (1, 1412, -918)$.

- $(a, b, a_1) = (1, 1412, -918)$
 $-1412 \equiv 1342 \pmod{918} \Rightarrow b_1 = 1342$
 $a_2 = \frac{1342^2 - 1994662}{-918} = 211.$
 Logo, $(a_1, b_1, a_2) = (-918, 1342, 211)$
- $(a_1, b_1, a_2) = (-918, 1342, 211)$
 $-1342 \equiv 1401 \pmod{211} \Rightarrow b_2 = 1401$
 $a_3 = \frac{1401^2 - 1994662}{211} = -151.$
 Logo, $(a_2, b_2, a_3) = (211, 1401, -151).$
- $(a_2, b_2, a_3) = (211, 1401, -151)$
 $-1401 \equiv 1317 \pmod{151} \Rightarrow b_3 = 1317$
 $a_4 = \frac{1317^2 - 1994662}{-151} = 1723.$
 Logo, $(a_3, b_3, a_4) = (-151, 1317, 1723).$
- $(a_3, b_3, a_4) = (-151, 1317, 1723)$
 $-1317 \equiv 406 \pmod{1723} \Rightarrow b_4 = 406$
 $a_5 = \frac{406^2 - 1994662}{1723} = -1062$
 Logo, $(a_4, b_4, a_5) = (1723, 406, -1062).$
- $(a_4, b_4, a_5) = (1723, 406, -1062)$
 $-406 \equiv 656 \pmod{1062} \Rightarrow b_5 = 656$
 $a_6 = \frac{656^2 - 1994662}{-1062} = 1473$
 Logo, $(a_5, b_5, a_6) = (-1062, 656, 1473).$
- $(a_5, b_5, a_6) = (-1062, 656, 1473)$
 $-656 \equiv 817 \pmod{1473} \Rightarrow b_6 = 817$

$$a_6 = \frac{817^2 - 1994662}{1473} = -901$$

$$\text{Logo, } (a_6, b_6, a_7) = (1473, 817, -901).$$

- $(a_6, b_6, a_7) = (1473, 817, -901)$
 $-817 \equiv 985 \pmod{901} \Rightarrow b_7 = 985$
 $a_8 = \frac{985^2 - 1994662}{-901} = 1137$
 $\text{Logo, } (a_7, b_7, a_8) = (-901, 985, 1137).$

Portanto, temos as seguintes formas que pertencem ao período de $(1, 1412, -918)$.

$$\begin{aligned} & (1, 1412, -918) \\ & (-918, 1342, 211) \\ & (211, 1401, -151) \\ & (-151, 1317, 1723) \\ & (1723, 406, -1062) \\ & (-1062, 656, 1473) \\ & (1473, 817, -901) \\ & (-901, 985, 1137) \end{aligned}$$

Assim, das formas obtemos os seguintes resíduos quadráticos modulo M .

$$-918, 211, -151, 1723, -1062, 1473, -901, 1137.$$

Dos resíduos encontrados na parte (1) e (2) do exemplo, consideremos os que tem fatores primos não muito grandes e usemos o fato que o produto de dois resíduos quadráticos gera outro resíduo quadrático para encontrar novos resíduos quadráticos.

- **37.**
- $670 = 2 \cdot 5 \cdot 67.$
- $-1411 = -17 \cdot 83.$
- $-715 = -5 \cdot 11 \cdot 13.$
- $-901 = -17 \cdot 53.$
- Como $-1062 = -2 \cdot 3^2 \cdot 59$ é resíduo quadrático de M então
 $\left(\frac{-1062}{M}\right) = 1 \Rightarrow \left(\frac{-2}{M}\right) \left(\frac{3^2}{M}\right) \left(\frac{59}{M}\right) = 1 \Rightarrow \left(\frac{-2}{M}\right) \left(\frac{59}{M}\right) = 1$
 $\text{Logo, } -2 \cdot 59$ é resíduo quadrático.
- Como $-918 = -2 \cdot 3^3 \cdot 17$ resíduo quadrático de M então $-2 \cdot 3 \cdot 17$ é resíduo quadrático.
- Como $325 = 5^2 \cdot 13$ resíduo quadrático de M então **13** é resíduo quadrático.
- Como 13 e $-5 \cdot 11 \cdot 13$ são resíduos quadráticos então $-5 \cdot 11 \cdot 13^2$ também é resíduo quadrático o que implica que $-5 \cdot 11$ seja também um resíduo quadrático.

Seja C qualquer classe diferente da classe principal de formas de um determinante negativo $-M$ ou mais geral $-kM$ e seja seu período $2C, 3C, \dots$.

As classes $2C, 4C, \dots$ pertencem ao género principal; $3C, 5C, \dots$ pertencem ao mesmo género que C . Se portanto (a, b, c) é a forma mais simples em C e (a', b', c') uma forma em alguma classe do período, digamos nC , ou a' ou aa' será um resíduo de M segundo n seja par ou ímpar (no primeiro caso c' será também resíduo quadrático, no ultimo caso ac', ca' e cc' serão resíduos quadráticos).

O calculo do período, isto é, das formas mais simples nas suas classes, é fácil quando a é muito pequeno, especialmente quando é igual a 3, o que é sempre possível quando $kM \equiv 2 \pmod{3}$

Exemplo 2.2. *Início do período da classe que contém a forma $(3, 1, 332444)$.*

- $C(3, 1, 332444)$.
- *Calculemos $2C = (A, B, C)$ composição da forma $(a, b, c) = (3, 1, 332444)$ com $(a', b', c') = (3, 1, 332444)$.*
 $h = 3, b + b' = 2, \text{mdc}(a, a') = 3, (3, 2) = 1$
 $A = 3^2 = 9, B \equiv 997333 \pmod{9} \Rightarrow B = -2.$
 $C = \frac{-2^2 + 997331}{9} = 110815.$
Logo, $2C = (9, -2, 110815)$.
- *Composição das formas $(a, b, c) = (9, -2, 110815)$ e $(a', b', c') = (3, 1, 332444)$.*
 $h = 3, b + b' = -1, \text{mdc}(3, 3^2) = 3$
 $A = 3^3 = 27, B \equiv 1994672 \pmod{27} \Rightarrow B = 7.$
 $C = \frac{7^2 + 997331}{27} = 36940.$
Logo, $3C = (27, 7, 36940)$.
- $4C = (81, 34, 12327)$.
- $5C = (243, 34, 4109)$.
- $6C = (729, -209, 1428)$.
- *Composição das formas $(a, b, c) = (3, 1, 332444)$ e $(a', b', c') = ((729, -209, 1428))$.*
 $h = 3, b + b' = -208, \text{mdc}(3, 3^6) = 3$
 $A = 3^7 = 2187, B \equiv 2081815 \pmod{2187} \Rightarrow B = 209.$
 $C = \frac{209^2 + 997331}{2187} = 476.$
Logo, $7C = (2187, 209, 476)$.
A forma $(2187, 209, 476)$ é propriamente equivalente à forma $(476, 209, 2187)$.
- $8C = (1428, 685, 1027)$. *é propriamente equivalente à forma $(1027, 342, 1085)$.*
- $9C = (3081, 1369, 932)$. *é propriamente equivalente à forma $(932, -437, 1275)$.*
- $10C = (2796, 2359, 2347)$. *é propriamente equivalente à forma $(425, 12, 2347)$.*

Assim, temos as seguintes formas

$$\begin{aligned}
C(& 3, & 1, & 332444) \\
2C(& 9, & -2, & 110815) \\
3C(& 27, & 7, & 36940) \\
4C(& 81, & 34, & 12327) \\
5C(& 243, & 34, & 4109) \\
6C(& 729, & -209, & 1428) \\
7C(& 476, & 209, & 2187) \\
8C(& 1027, & 342, & 1085) \\
9C(& 932, & -437, & 1275) \\
10C(& 425, & 12, & 2347)
\end{aligned}$$

Das formas C e $7C$ temos o resíduo $3 \cdot 476 = 3 \cdot 2^2 \cdot 7 \cdot 17$. Logo, $3 \cdot 7 \cdot 17$ também é resíduo quadrático mod 997331.

Da forma $8C$ obtemos os resíduos $1027 = 13 \cdot 79$ e $1085 = 5 \cdot 7 \cdot 31$ mod 997331.

Da forma $10C$ temos o resíduo $425 = 5^2 \cdot 17$. logo daqui obtemos o resíduo quadrático 17 mod 997331.

Considerando os resíduos do exemplo 2.1: $37, 2 \cdot 5 \cdot 67, -17 \cdot 83, -5 \cdot 11 \cdot 13, -17 \cdot 53, -2 \cdot 59, -2 \cdot 3 \cdot 17, 13, -5 \cdot 11$., então

- De $-2 \cdot 3 \cdot 17$ e 17 obtemos o resíduo $-2 \cdot 3$.
- De $-2 \cdot 3 \cdot 17$ e $3 \cdot 7 \cdot 17$ obtemos o resíduo $-2 \cdot 7$.
- De $-17 \cdot 53$ e 17 obtemos o resíduo -53 .
- De $13 \cdot 79$ e 13 obtemos o resíduo 79 .
- De $-17 \cdot 83$ e 17 obtemos o resíduo -83 .
- De $5 \cdot 7 \cdot 31$ e $-2 \cdot 7$ obtemos o resíduo $-2 \cdot 5 \cdot 31$.

Em resumo temos até o momento os seguintes resíduos quadráticos:

$$-6, 13, -14, 17, 37, -53, -55, 79, -83, -118, -310, 670.$$

Agora, usando o método de Gauss, já estudado, obtemos outros resíduos quadráticos mod 997331.

Resíduos quadráticos obtidos

- $997331 = 999^2 - 2 \cdot 5 \cdot 67$ $2 \cdot 5 \cdot 67$.
- $997331 = 994^2 + 5 \cdot 11 \cdot 13^2$ $-5 \cdot 11$.
- $997331 = 2 \cdot 706^2 + 3 \cdot 17 \cdot 3^2$ $-2 \cdot 3 \cdot 17 = -102$.
- $997331 = 3 \cdot 575^2 - 11 \cdot 31 \cdot 4^2$ $-3 \cdot 11 \cdot 31$.
- $997331 = 3 \cdot 577^2 - 7 \cdot 13 \cdot 4^2$ $3 \cdot 7 \cdot 13$.

- $997331 = 3 \cdot 578^2 - 7 \cdot 19 \cdot 37$ $3 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 37.$
- $997331 = 11 \cdot 299^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 4^2$ $-11 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 29.$
- $997331 = 11 \cdot 301^2 + 5 \cdot 12^2$ $-11 \cdot 5.$

Dos resíduos $3 \cdot 7 \cdot 13$ e $3 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 37$ obtemos o resíduo $13 \cdot 19 \cdot 37$. Como 13 e 37 já sabemos que são resíduos então obtemos o resíduo **19**.

Dos resíduos $-11 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 29$ e $-11 \cdot 5$ obtemos o resíduo $2 \cdot 3 \cdot 29$. Como -6 já sabemos que é resíduo então obtemos o resíduo **-29**.

Logo, dos métodos anteriores obtemos os resíduos

$$-6, 13, -14, 17, 19, -29, 37, -53, -55, 79, -83, -102 - 118, -310, 670.$$

Se algum dos números anteriores for um não-resíduo de algum dos primos menor que 998 então este primo é eliminado como um possível divisor de 997331.

Ao realizar a verificação anterior concluímos que o único primo para o qual todos os números anteriores são resíduos quadráticos é 127.

Logo 127 é um divisor de 997331. De fato, $997331 = 127 \cdot 7853$.

Referências

- [1] Gauss, Carl Friedrich. *Disquisitiones arithmeticae*. Springer-Verlag. 1986.